

## Перечень настроек

### Общая информация

Устройство	Иммоилайзер i95 LUX / i95 / i95 ECO
Версия ПО	1.16.0

### Настройки функций иммобилайзера

Разрешение блокировки в движении	Включено
Режим работы силовых выходов ключа	Управление активатором капота по появлению метки
Дополнительное управление замками дверей	Без дополнительных опций
Порог отдаления метки	Среднее расстояние
Назначение универсального канала	Статусный выход
Порог датчика начала движения	Средняя чувствительность
Задержка перед блокировкой	0 секунд
Задержка перед блокировкой в режиме антиграбления	40 секунд
Прерывистая блокировка	Отключено
Звуковая индикация	Включено
Световая индикация	Включено
Сигнал обнаружения метки	Включено
Сигнал потери метки	Включено
Задержка датчика движения после запуска ДВС	5 секунд
Инверсия активного уровня статусного выхода	Отключено
Номер радиоканала	11